PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY

8-portowy gigabitowy przełącznik PoE+ z 2 portami uplink SFP

Model PS1802SFG



Przemysłowy 8-portowy gigabitowy przełącznik PoE+ z budżetem 120 W i 2 gniazdami SFP. Obsługuje VLAN i AI Watchdog.

Funkcje

- W pełni gigabitowy przełącznik PoE 8GE+2GF
- Obsługuje inteligentny Watchdog, VLAN i tryb Extend
- Obsługuje automatyczną negocjację 10/100/1000Mbps oraz auto MDI/MDI-X
- Obsługuje montaż biurkowy, ścienny i w szafie rack
- Porty 1–8 obsługują PoE IEEE 802.3af/at o mocy do 30 W na port
- Wbudowany zasilacz 120W w zestawie
- Przekazywanie z pełną prędkością łącza na wszystkich portach

PS1802SFG

Specyfikacja

Interfejsy

Model	PS1802SFG
Port stały	8* portów PoE 10/100/1000Base-T/TX (dane/zasilanie) 2* porty SFP 10/100/1000Base-T/TX (dane)

PoE

Port PoE	Porty 1-8 obsługują PoE
Cecha	Przełącznik DIP domyślnie włącza priorytet portów. Tryb E wydłuża transmisję pojedynczego portu do 300 m i automatycznie ogranicza jego szybkość do 10 Mb/s; pozostałe porty zachowują 100/1000 Mb/s na dystansie do 100 m; Tryb V: porty 1–8 obsługują izolację każdego portu i VLAN; tryb D włącza samonaprawę AI-PoE (PoE Watchdog) na portach 1-8. Funkcja Watchdog automatycznie przywraca pracę kamery.
Protokół sieciowy	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x
Cecha portu Ethernet	Automatyczne wykrywanie 10/100Base-T(X) i 10/100/1000Base-T, pełny/półdupleks, automatyczne MDI/MDI-X
Parametry portu światłowodowego	Gigabitowy port SFP (moduł światłowodowy nie jest dołączony; osobno dostępne są moduły jedno- lub wielomodowe, jedno- lub dwuwłóknowe, LC)
Tryb przesyłania	Przełączanie store-and-forward

Właściwości przełącznika

Zdolność przełączania	22Gbps
Pamięć bufora	4M
MAC	4K
Szybkość przekazywania	16.368Mpps
Transmisja po skrętce	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metrów) 100BASE-TX: UTP Cat5 lub nowszy (≤100 metrów) 1000BASE-T: UTP Cat5 lub nowszy (≤100 metrów)
Styk zasilania	Domyślnie 1/2(+), 3/6(-);
Maksymalna / średnia moc na port	30 W / 15.4 W
Łączna moc / napięcie wejściowe	120W
Pobór mocy	Tryb czuwania: <2W Pełne obciążenie: <120W

Właściwości fizyczne

Wskaźnik LED	Wskaźnik zasilania: PWR (Zielony); Wskaźnik sieci: 1–8(Link/Act) (Zielony), 9–10(Link/Act) (Zielony)
Zasilanie	Wbudowany zasilacz AC100~240V 50-60Hz, 120W
Temperatura / wilgotność pracy	-20~+55°C; 5%~90% RH, bez kondensacji
Temperatura / wilgotność przechowywania	-40~+75°C Od 5% do 95% RH, bez kondensacji
Wymiary	220 * 145 * 45 mm
Masa netto / brutto	<1 kg / <1.2 kg
Metoda instalacji	Montaż biurkowy lub ścienny
Ochrona	IEC61000-4-2 (ESD): wyładowanie kontaktowe ±8kV, w powietrzu ±15kV IEC61000-4-5 (ochrona odgromowa/przepięciowa): zasilanie CM±4kV/DM±2kV; port ±6kV
Poziom ochrony	IP30

Certyfikacja

Certyfikacja	CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania

Przełącznik	1 szt.
Przewód zasilający	1 szt.
Skrócona instrukcja instalacji	1 szt.

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com